



BENZIN

IX-BGS-7100

BENZIN

- 12,2 PS Benzinmotor mit Elektrostart und Seilzugstarter
- Leistungsstarker und luftgekühlter 4-Takt-Benzinmotor mit 420 cm³
- Max. 5400 W Ausgabeleistung, 5000 W Nennleistung bei 400 V~
- Ein 400 V~ Anschluss, zwei 230 V~ Anschluss und ein 12 V DC Konnektor
- Stabiler und robuster Stahlrahmen mit Fahrvorrichtung und ausklappbaren Handgriffen
- 25 L Benzintank
- Integrierter Überlastungsschutz, Spannungsmesser und ÖlstandswarnungSmartphones



Technische Daten

Motorart:
Motorleistung:
Anschlüsse:
Max. Stromleistung:
Nennstrom / Dauerleistung:
Spannungsregelung:
Kraftstoff Benzin:
Tankinhalt Kraftstoff:
Ölwächter:
Startsystem:
Abmessung L x B x H:
Gewicht netto / brutto:

4-Takt Luftgekühlt | Benzinmotor | 420 cm³
12,2 PS
2x 230V / 1x 400V / 1x 12V
1800 W (230V) / 5400 W (400V)
1700 W (230V) / 5000 W (400V)
AVR-System mit Überlastschutz (E5)
Ja
Elektro- / Seilzugstart
760 x 700 x 650
82 / 89 kg

